

Cinzia, cassa acustica da stand amplificata valvolare

Se non credi che a suonare siano i Watt che riempiono la bocca di molte multinazionali, non ti stupirai nel constatare che 7 buoni Watt rms in classe A possono emozionarti anche in una stanza di 20-25 mq.



Altoparlanti:

1 tweeter da 25 mm. In seta con circuito magnetico in neodimio.

1 Woofer da 13 mm. In fibra di carbonio con ottima relazione peso/rigidità. Grazie al diaframma leggerissimo, ma allo stesso tempo molto rigido e ottimamente smorzato, si ottiene un suono naturale ed esente da code di colorazione.

Dati Tecnici:

Codice: **CINZIA MV2**

Tipo: Sistema da stand 2 vie accordato in bass-reflex

Condotto: anteriore

Impedenza nominale: 8 Ohm

Risposta in frequenza: 60-20K Hz

Sensibilità: 88 dB, 2,38V 1 m.

Frequenza di crossover: 2.500 Hz.

Cabinet:

Legno massello rovere (verniciato a mano naturale o colore a scelta)

Protezione valvole: Alabastro di Volterra

Peso: 11 Kg.

Dimensioni: 220 x 270 h.390 mm.

AMPLIFICAZIONE

Alimentazione: 230V 50-60Hz

Sensibilità ingresso: 300 mV

Impedenza ingresso: 10K

Funzionamento: classe A

Potenza uscita per canale: 7 W RMS

Valvole: ECC82 - EI34

Date le potenze in gioco, e la costruzione massiccia del cabinet, le valvole non risentirebbero del movimento dell'altoparlante, comunque, per maggiore sicurezza, un sistema ammortizzante, separa le valvole dal mobile, minimizzando le eventuali vibrazioni trasmesse.

CONTROLLO VOLUME mod. master



Le casse acustiche modello Cinzia, hanno un'alta sensibilità d'ingresso, si possono quindi collegare ad un preamplificatore, o direttamente al lettore CD,SACD,DVD-A ecc., in tal caso è necessario un potenziometro per il controllo del volume.

Il nostro master 1, utilizza un potenziometro di altissima qualità (ALPS)

MODELLI:

MASTER1 POTENZIOMETRO DOPPIO Alps

MASTER2 Potenziometro doppio Alps motorizzato per telecomando

DIMENSIONI: 230 x 180 x h. 45 mm.